

Funk-Handsender 4 Tasten für Alarmfunktionen



Artikel-Nr.: 130466

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Funk-Handsender mit vier Tasten zum Steuern von Alarmfunktionen Ihrer CCU und zum Ein- bzw. Ausschalten von Licht
- Über die WebUI können Sie den Handsender mit anderen HomeMatic Geräten wie z.B. einem Bewegungsmelder oder einem Fensterkontakt verknüpfen und über Zentralenprogramme („Wenn-Dann-Verknüpfungen“) individuelle Alarmfunktionen konfigurieren
- Handliches Design mit optimaler Raumausnutzung für den Einsatz von AAA Batterien
- Einfaches Wechseln der Batterien ohne Werkzeug und haptische Tastenkennzeichnung
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Sicher durch AES-Authentifizierung und direkte Bestätigung der Funkkommunikation durch Bicolor-LED
- Praktischer Ring zur Nutzung am Schlüsselbund

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung: | 1,5 V LR03/Micro/AAA |
| Typ. Freifeldreichweite: | > 100 m |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Batterielebensdauer: | ca. 5 Jahre (Alkaline Batterie) |
| Schutzart: | IP20 |
| Abmessungen (B x H x T): | 75 x 38 x 9 mm (ohne Schlüsselring) |
| Gewicht: | 26,2 g (ohne Batterie) |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer: | 130466 |
| EAN-Code: | 4047976304660 |
| Kurzbezeichnung: | HM-RC-Sec4-2 |
| Verpackungseinheit: | 100 |
| Maße Verpackung: | 75 x 75 x 50 mm |
| Gesamtgewicht: | 104,1 g |

LIEFERUMFANG

Handsender
Bedienungsanleitung in D und GB
LR03/Micro/AAA Batterie
Schlüsselring