


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
808002224	4	120	 4 008224 605311

Funk-Empfänger 2 Kanal, Serienschalter/Jalousie/Rollladen/Markise), umschaltbar zwischen den Funktionen: Serienschalter, Jalousien-, Markisen-, Rollladensteuerung, Unterputz3 Schaltkontakte/2 Kanal, 4-Draht, 230V~, 50Hz, max.1000W (ohmsche Last), 2.Generation, < 0,5 W Standby Verbrauch



Technische Daten		808002224
Geeignet für Dimmerfunktion		Nein
Geeignet für Tastfunktion		Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenfunktion		Ja
Geeignet für Schalter-/Serienschalterfunktion		Ja
Bedienung mit Funk-Wandschalter		Ja
Bedienung mit Free-Control Funk-Handsender		Ja
Montageart		Unterputz
Montageart Funk-Empfänger		Unterputz/Montageclip
Werkstoff		Kunststoff
Werkstoffgüte		Thermoplast
Befestigungsart		Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP)		IP20
Antenne		integriert
Spannung nach EN 60309-2		230V
Einbaulage		beliebig
Schaltkontakt		2x Schließer (Relais, nicht potentialfrei)
Anzahl Senderspeicherplätze		16
Frequenz		50Hz
Anzahl Kanäle		2
ohmsche Last (Schaltleistung)		2x1800 W
Glühlampenlast (Schaltleistung)		2x1800 W
Halogenlampenlast (Schaltleistung)		2x500 W
Energiesparlampenlast (Schaltleistung)		2x50 W
Leuchtstofflampenlast (Schaltleistung)		2x750 W
LED (Schaltleistung)		2x50 W
Optische Anzeige (Feldstärkeerkennung/Reichweitenerkennung)		LED gelb
Optische Anzeige (Anlernvorgang)		LED rot
Abmessungen		47x48x25mm
Geeignet für Dimmer		Nein
Im Gehäuse		Nein
Tast-Betrieb		Nein
Schalt-Betrieb		Ja



Technische Daten		808002224
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Funkfrequenz	868MHz	
Rollingcode-System	Ja	