

Heizkörperthermostat – kompakt

Artikel-Nr.: 151239A0



inkl. Demontageschutz



Produkteigenschaften

- Ersetzt den herkömmlichen Thermostat am Heizkörper und regelt die Raumtemperatur nach individuellen Bedürfnissen
- Komfortable Konfiguration und Bedienung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- Geschlossenes Gehäuse, dadurch keine Bedienung oder Manipulation am Gerät möglich und ideal für den Einsatz in Kleinbetrieben, Büros, Arztpraxen usw.
- Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
- Automatisches Absenken der Temperatur während des Lüftens über die Fenster-auf-Erkennung oder in Verbindung mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt (z. B. HmIP-SWDO oder HmIP-SRH)
- Die Metallmutter stellt einen festen Sitz an gängigen Heizkörperventilen sicher
- Diebstahl- und Manipulationssicher durch die beiliegende Demontagesicherung
- Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	51 x 98 x 48 mm
Gewicht	172 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	151239A0
EAN-Code	4047976512393
Kurzbezeichnung	HmIP-eTRV-C
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	318,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Heizkörperthermostat – kompakt

Homematic IP Demontageschutz – kompakt

Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)

Montagematerial

Vierkantschlüssel für das Batteriefach

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung