

Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte

Artikel-Nr.: 152020A0



Produkteigenschaften

- Der netzbetriebene Funk-Schaltaktor mit zwei Tasten kann flexibel eingesetzt werden – zur Steuerung eines angeschlossenen Verbrauchers und als Signal- oder Orientierungslicht
- Einfache und flexible Steuerung der angeschlossenen Leuchte über die integrierten Tasten, per Bewegungsmelder oder Fernbedienung sowie über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
- Dank der integrierten LED-Signalleuchten können beide Tasten unabhängig voneinander weiß oder farbig hinterleuchtet werden – so lassen sich verschiedene Funktionen, wie bspw. ein Signal- oder Orientierungslicht, realisieren
- In Verbindung mit angelernten Homematic IP Geräten ermöglicht der Schaltaktor z. B. den Einsatz als Signalleuchte für eine fertige Waschmaschine, Alarmzustände, Ecobetrieb und geöffnete Fenster
- Farbe und Helligkeit der LED-Signalleuchten können komfortabel und individuell über die Homematic IP App eingestellt werden
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung des vorhandenen Rahmens möglich
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	250 V/50 Hz
Stromaufnahme	5 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,32 W
Lastart	ohmsche Last
Relais	Wechsler
Schutzart	IP20
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	86 x 86 x 52 mm (Tiefe Unterputz: 32 mm)
Gewicht	88 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m

Logistische Daten

Artikelnummer	152020A0
EAN-Code	4047976520206
Kurzbezeichnung	HmlIP-BSL
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	213,6 g

Lieferumfang

Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte

Wechselrahmen

Spannungsversorgungseinheit

Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)

Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)

Bedienungsanleitung