

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
808004123	4	120	4 008224 605373

Funk-Empfänger Taster- oder Zeitfunktion, umschaltbar zwischen beiden Funktionen, Unterputz-Montage, 1 Kanal/3 Draht, 1 potentialfreier Schaltkontakt, 230V~, 50Hz, 3600W (ohmsche Last), 1000W Glüh-/Halogenlampen, auch für Leuchtstoffröhren und Energiesparlampe geeignet, 2. Generation



Technische Daten		808004123
Geeignet für Dimmerfunktion	Nein	
Geeignet für Tastfunktion	Ja	
Geeignet für Jalousie-/Rolladenfunktion	Nein	
Geeignet für Schalter-/Serienschalterfunktion	Ja	
Geeignet für Zeitsteuerfunktion	Ja	
Bedienung mit Funk-Wandschalter	Ja	
Bedienung mit Free-Control Funk-Handsender	Ja	
Montageart	Unterputz	
Montageart Funk-Empfänger	Unterputz/Montageclip	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Antenne	integriert	
IEC-Stromstärke	16A	
Spannung nach EN 60309-2	230V	
Einbaulage	beliebig	
Schaltkontakt	1x Wechsler (potentialfrei)	
Anzahl Senderspeicherplätze	16	
Frequenz	50Hz	
Anzahl Kanäle	1	
Schaltbare Spannungen	6 V - 230 VAC/DC	
ohmsche Last (Schaltleistung)	3600 W	
Glühlampenlast (Schaltleistung)	3600 W	
Halogenlampenlast (Schaltleistung)	1000 W	
Leuchtstofflampenlast (Schaltleistung)	1500 W	
Im Gehäuse	Ja	
Tast-Betrieb	Ja	
Schalt-Betrieb	Ja	
Halogenfrei	Ja	
Funkfrequenz	868MHz	
Rollingcode-System	Ja	

