

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
826100021	4	120	 4 008224 589819

Batteriebetriebener 2-Kanal Universal-Funksender, zum Anbau an, bzw. hinter handelsüblichen Tastern, Schaltern oder Melder mit potentialfreiem Ausgang



Technische Daten		826100021
Signalübertragung		Funk
Montageart		sonstige
Werkstoff		Kunststoff
Werkstoffgüte		Thermoplast
Oberfläche		unbehandelt
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Schalter (2-Draht)		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Schalter (3-Draht)		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Taster- und Zeitsteuerung		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Dimmer für elektronische Trafos		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Dimmer für konventionelle Trafos		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Wechselschalter		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Rolladen- oder Serienschalter		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Funk-Adapter Schalter		Ja
Geeignet für Free-Control Funkempfänger Funk-Adapter Dimmer		Ja
Spannungsversorgung		CR2032
Übertragungsfrequenz		868MHz
Antenne		integriert
Sendeleistung		< 10mA
Rollingcode-System		Ja
LED-Anzeige		Ja
Funktion (Modus A)		2x Schalter
Funktion (Modus B)		2x Taster
Funktion (Modus C)		2x Dimmer
Funktion (Modus D)		1x Rolladen
Handsender		Nein
Wandsender		Ja
Anzahl der Kanäle		2
Halogenfrei		Ja
Reichweite		150m

